CONFIGURATION PSION SERIE 5

CONFIGURATION du PSION Série 5
Pour la connexion à l'Internet

Cette fiche-conseils vous permettra de connecter votre PSION à Club-Internet.
Cette fiche n'est valable que si vous disposez déjà d'un login et d'un mot de passe Club-Internet.

TELECHARGEMENT DU LOGICIEL DE MESSAGERIE ET DU NAVIGATEUR

Pour bénéficier du Web et du courrier électronique, vous devez dans un premier temps télécharger le fichier MSGSUITE.ZIP que vous trouverez sur le site de PSION (http ://www.psion-fr.com). Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à l'Internet, contactez le service technique PSION au 01 53 41 12 34 afin qu'il vous fournisse ce fichier.

Connectez ensuite votre PSION à votre ordinateur, à l'aide du cable fourni par Psion. Depuis votre ordinateur principal, double-cliquez sur l'icône « MON PSION » puis lancez le fichier de dialogue.

A l'aide du logiciel Winzip (disponible sur le CDROM de Club-Internet dans le dossier « Sharewar »), décompressez le fichier MSGSUITE.ZIP (celui que vous venez de télécharger) dans un répertoire de votre ordinateur (pour installer et utiliser Winzip, référez-vous à la fiche Winzip).
Puis, dans ce repertoire, double-cliquez sur le fichier SETUP.EXE qui apparaîtra.

Pendant l'installation, une fenêtre s'ouvrira. Sélectionnez alors le fichier MSGSUITE.SIS et finissez l'installation.

Toutes les manipulations ci-dessous sont à effectuer directement sur le PSION sans utiliser votre PC

Appuyez sur la touche « EXTRA » de votre agenda, vous verrez apparaître une icône WEB et MESSAGE.

CONFIGURATION DU MODEM

Allez dans le panneau de configuration en cliquant sur « CONFIG ».

Si votre modem n'est pas présent dans la liste du PSION 5, sélectionnez le modem : « Hayes Compatible Modem »

Cliquez ensuite sur le bouton EDIT afin de configurer votre modem comme suit :
Dans l'onglet PORT réduisez la vitesse à 57600 bauds ou 9600 bauds si vous utilisez un GSM.

Afin de prendre en compte cette modification, cliquez sur le bouton « OK » comme ci-dessus :

CONFIGURATION DE LA CONNEXION

Allez dans « Configuration » puis « Network » comme ci-dessus.



Cliquez sur le bouton « NEW », une fenêtre s'ouvrira.
Sélectionnez « GENERIC SETTING ».

Cliquez sur le bouton OK, la fenêtre suivante apparaîtra :

Dans l'onglet « SERVICE » :
Dans le champ « NAME », inscrivez : Club Internet
Dans « CONNECTION TYPE », Cochez la case « DIAL-UP ».
Décochez la case « USE SMART DIALLING ».
Dans « STANDARD PHONE NUMBER », inscrivez le numéro de téléphone du point d'accès sur lequel vous désirez vous connecter à Club-Internet (exemple : 01 55 40 00 40 pour Paris).

Pour connaître le numéro de téléphone du point d'accès que vous devez saisir :
Reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration "Informations générales".

Cliquez ensuite sur l'onglet « ACCOUNT » :
Décochez la case « ASK BEFORE CONNECTING ».
Dans la case « USERNAME », inscrivez votre login précédé du préfixe clubint/ en minuscules (par exemple, clubint/jdupont si votre login est jdupont).
Dans « PASSWORD », inscrivez votre mot de passe fourni par Club-Internet en minuscules (ex : abcd1234).
Dans « CONFIRM PASSWORD » : inscrivez de nouveau votre mot de passe fourni par Club-Internet en minuscules (ex : abcd1234) afin de confirmer au PSION votre mot de passe.
Si le préfixe clubint/ ne figure pas devant votre login, ajoutez-le en minuscules. Par exemple si votre login est jdupont et que vous voyez écrit juste "jdupont" dans la case Login, écrivez clubint/jdupont en minuscules à la place.

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un "clubint/". Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.
clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe.
Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail. Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faîtes le zéro à chaque fois pour sortir, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres, sans le zéro.

Cliquez sur l'onglet ADDRESSES et configurez-le comme ci-après :

Get IP address from server : cochez
Get DNS address from server : décochez
Primary DNS address : 194.117.200.10
Secondary DNS address : 194.117.200.15
Cliquez sur le bouton « DONE ».
La fenêtre « NETWORK SERVICE SETTINGS » apparaîtra ensuite, cliquez sur le bouton « OK » de celle-ci pour quitter le panneau de configuration.

CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE

Appuyez sur la touche « EXTRA » puis sélectionnez « MESSAGE ».

Cliquez en haut à gauche sur « MENU TOOLS, SETTINGS » puis « EMAIL » comme ci-dessous :



Dans l'onglet « OUTGOING » :



Inscrivez dans la case « YOUR NAME » : votre prénom et votre nom (exemple : Jean Dupont)
Dans la case « EMAIL ADDRESS », inscrivez votre adresse de courrier électronique (ex : jdupont@club-internet.fr si votre login est jdupont)
Dans la case « EMAIL (SMTP) SERVER », inscrivez mail.club-internet.fr
Cochez les cases « MIME » et « AUTO SEND ON OPENING ».

Sélectionnez l'onglet « INCOMING » comme ci-dessous :



Configurez cette fenêtre comme suit :
POP3 server : pop3.club-internet.fr
Mailbox login : votre login (par exemple jdupont)
Mailbox Password : votre mot de passe fourni par nos services (ex : abcd1234 en minuscules).
Confirm Password : une nouvelle fois votre mot de passe fourni par nos services (ex : abcd1234 en minuscules).
Puis cliquez sur le bouton « OK »

Pour récupérer vos messages :



Allumez votre modem.
Cliquez sur « REMOTE MAIL » puis « OPEN MAILBOX ».
Le PSION vous demandera en ouvrant une fenêtre si vous désirez effectuer une connexion.
Connectez-vous en cliquant sur le bouton « OK ».

L'entête des messages va apparaître dans le dossier REMOTE/INBOX (à gauche).

Sélectionnez les messages que vous voulez rapatrier sur votre PSION et cliquez sur :

- Move (local) : pour récupérer les messages (ce qui les efface du serveur de Club-Internet).
- Copy (local) : pour récupérer les messages et les conserver sur le serveur de Club-Internet afin de les récupérer définitivement une autre fois.

Vos courriers électroniques apparaîtront ensuite dans LOCAL et INBOX.

Pour créer et envoyer vos messages :

Cliquez sur le bouton « NEW » en haut à droite du logiciel de mail, inscrivez l'adresse de courrier électronique de votre correspondant dans le fenêtre « TO » (par exemple : jdupont@club-internet.fr), puis, dans le corps de la fenêtre du courrier, écrivez votre message et cliquez enfin sur le bouton représentant une enveloppe en haut à gauche pour envoyer votre message.

CONFIGURATION DU WEB

Cliquez sur EXTRA et WEB
Inscrivez une adresse Web de type :
http ://www.club-internet.fr
Puis appuyez sur la touche « Entrée » pour valider cette adresse.
Le PSION vous demandera en ouvrant une fenêtre si vous désirez effectuer une connexion.
Cliquez sur le bouton « OK » de celle ci pour vous connecter au serveur.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex :jdupont) avec votre adresse e mail (ex : jdupont@club-internet.fr).
- Que vous avez saisi votre login et votre mot de passe intégralement en minuscules.
- Que vous n'avez pas confondu / et \ (Touche Alt Gr +8)

Si vous deviez rencontrer d'autres difficultés techniques dans votre utilisation d'Internet, n'hésitez pas à consulter :
- les pages web de la hotline à l'adresse http ://www.club-internet.fr/hotline

- les fiches-conseils au format .pdf disponibles sur le kit de connexion de Club-Internet. Ouvrez le dossier « hotline », puis le sous dossier « config », puis le sous dossier « pdfs » (d :\hotline\config\pdfs)
Ces fiches se trouvent sur les kits de version 3.1.3 et supérieures. Elles doivent êtres lues avec le logiciel Acrobat Reader (disponible sur le CDROM de Club-Internet dans le dossier hotline puis acrobat).
- notre support technique au 01 55 45 45 45.
- le support technique de PSION : 01 53 41 12 34

Nous vous souhaitons une bonne connexion.